

Installation Dimensions

TP2 FEMALE STRAIGHT CONNECTOR
Copper x Female Thread (Parallel)




Size	A (mm)	B (BSP)	C (mm)
15 x 1/2	15	1/2	31.5
22 x 3/4	22	3/4	38.0
28 x 1	28	1	44.0
35 x 1 1/4	35	1 1/4	53.0
42 x 1 1/2	42	1 1/2	60.0
54 x 2	54	2	67.0

TP3 MALE STRAIGHT CONNECTOR
Copper x Male Thread (Taper)




Size	A (mm)	B (BSP)	C (mm)
15 x 1 1/2	15	1/2	28.5
22 x 3/4	22	3/4	38.3
28 x 1	28	1	42.5
35 x 1 1/4	35	1 1/4	46.0
42 x 1 1/2	42	1 1/2	54.0
54 x 2	54	2	62.0
67 x 2 1/2	67	2 1/2	75.0

TP6 FITTING REDUCER
Male Copper x Copper



Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10 x 8	10	8	22.0
15 x 8	15	8	32.5
15 x 10	15	10	31.0
22 x 15	22	15	42.0
28 x 15	28	15	56.0
28 x 22	28	22	46.0
35 x 15	35	15	59.0
35 x 22	35	22	54.0
35 x 28	35	28	55.0
42 x 15	42	15	60.0
42 x 22	42	22	66.0
42 x 28	42	28	70.0
42 x 35	42	35	69.0
54 x 15	54	15	73.5
54 x 22	54	22	75.5
54 x 28	54	28	76.0
54 x 35	54	35	78.0
54 x 42	54	42	78.0
67 x 28	67	28	90.0
67 x 35	67	35	90.0
67 x 42	67	42	92.0
67 x 54	67	54	91.0

TP12 ELBOW
Copper x Copper



Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
8	8	21	21	8
10	10	24	24	10
15	15	25	25	15
22	22	35	35	22
28	28	38	38	28
35	35	52	52	35
42	42	63	63	42
54	54	75	75	54
67	67	90	90	67