

Installation Dimensions

TP25 TEE-REDUCED BRANCH
Copper all Ends




Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
15 x 15 x 8	15	15	8	19	39.5
15 x 15 x 10	15	15	10	19	40.5
22 x 22 x 10	22	22	10	28	56
22 x 22 x 15	22	22	15	26.8	54.5
28 x 28 x 15	28	28	15	32.0	70.0
28 x 28 x 22	28	28	22	34.0	69.8
35 x 35 x 15	35	35	15	44	94
35 x 35 x 22	35	35	22	40	80
35 x 35 x 28	35	35	28	45	94
42 x 42 x 15	42	42	15	45	100
42 x 42 x 22	42	42	22	43	99
42 x 42 x 28	42	42	28	45	94
42 x 42 x 35	42	42	35	52	104
54 x 54 x 15	54	54	15	65	120
54 x 54 x 22	54	54	22	61	115
54 x 54 x 28	54	54	28	56	112
54 x 54 x 35	54	54	35	57	114
54 x 54 x 42	54	54	42	60	118
67 x 67 x 28	67	67	28	62	117

TP26 TEE-REDUCED END
Copper all Ends




Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
22 x 15 x 22	22	15	22	31.6	65
28 x 15 x 28	28	15	28	37.8	66.7
28 x 22 x 28	28	22	28	42	80
35 x 15 x 35	35	15	35	47	106
42 x 28 x 42	42	28	42	57	122
42 x 35 x 42	42	35	42	57	124

TP27 TEE-REDUCED END AND BRANCH
Copper all Ends



Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
22 x 15 x 15	22	15	15	26.8	57
28 x 15 x 15	28	15	15	31	78
28 x 22 x 15	28	22	15	30	70
28 x 22 x 22	28	22	22	34.6	65.7

TP61 STOP END
Copper



Size	A (mm)	B (mm)
8	8	13
10	10	13.5
15	15	14.9
22	22	19.5
28	28	25.0
35	35	28.5
42	42	33